

DS04

Dockingstation mit 4 Anschlüssen für Tisch- oder Wandmontage

Eine USB 2.0-Lade- und Uploadstation für vier Kameras zur Tisch- oder Wandmontage mit Betriebs- und Datenanzeigen.



Produktansicht

Tisch- oder Wandposition wählen

Positionieren Sie die Station für vier Kameras passend zum Erfassungsbereich.

Verbindungsstatus anzeigen

Eine Betriebsanzeige und vier Daten-LEDs geben Rückmeldung zu Station und Verbindung.

Laden und Dateien übernehmen

Verwenden Sie die USB 2.0-Verbindung mit abgestimmten Kameras und dem gewählten DEMS-Workflow.

4 Anschlüsse

Kameraanschlüsse

USB 2.0

Datenverbindung

40 W

Maximale Eingangsleistung

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Technische Daten

Anschlüsse und Installation

Kameraanschlüsse	Bis zu 4
Funktionen	Laden mehrerer Kameras und Datei-Upload
Datenschnittstelle	USB 2.0
Beweismittelworkflow	DEMS-Integration; Edition und Lizenz zu bestätigen
Platzierung	Tisch- oder Wandmontage
Anzeigen	1 Betriebsanzeige; 4 Daten-LEDs

Stromversorgung, Abmessungen und Lieferumfang

Anschlussausgang	5 V; bis zu 2 A je Anschluss, geräteabhängig
Maximale Eingangsleistung	40 W
Stromversorgung	Externes Netzteil; Eingangsspannung und Stecker zu bestätigen
Abmessungen	295 x 125 x 80 mm
Nettogewicht	1.5 kg
Paket	1 PC-USB-Datenkabel; 1 Netzkabel; 1 externes Netzteil

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie DS04-Kameraladeschalen sowie DEMS-Edition, Lizenz und Host-Betriebssystem.

Bestätigen Sie Wandbefestigungen sowie Eingangsspannung und Stecker des externen Netzteils.