

T1

Mini caméra-piéton

Une caméra-piéton fine 1080p avec un angle de vue de 160 degrés, un écran de lecture de 2 pouces et un clip rotatif pour l'enregistrement quotidien.



Vue du produit

Enregistrement grand-angle

Un objectif de 160 degrés et un capteur CMOS 4MP capturent la vidéo locale 1080p.

Consulter sur la caméra

Un LCD de 2 pouces propose la lecture et le mode badge.

Installation de port compacte

Un boîtier de 80 g avec rail amovible et clip rotatif à 360 degrés.

1080p / 160 degrés

Enregistrement / angle de vue

80 g

Boîtier de la caméra

2000 mAh

Batterie intégrée

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Enregistrement et écran

Vidéo	1080p
Capteur	4MP CMOS
Angle de vue	160 degrés
Écran	LCD de 2 pouces ; lecture et mode badge
Commandes	Commandes physiques vidéo, photo et fonction

Stockage et alimentation

Support de stockage	microSD ; jusqu'à 512 GB
Stockage inclus	64 GB dans la configuration de vente illustrée
Batterie	2000 mAh ; intégrée
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 10 heures en 1080p ; la durée réelle dépend des réglages de l'écran, du stockage et de l'utilisation
Connexion par câble	USB-C
Wi-Fi	Pris en charge

Boîtier et fixation

Dimensions	100 x 40 x 18 mm
Poids	80 g
Boîtier	ABS + PC
Protection	IP65, résistance à la poussière et à l'eau annoncée par le fabricant ; ne convient pas à l'immersion
Fixation	Rail amovible ; clip rotatif à 360 degrés

Notes de configuration

Cette fiche concerne la configuration T1 illustrée sur la page produit SPIKECAM actuelle. Les anciens documents T1 peuvent décrire une révision matérielle différente.

La configuration de vente illustrée comprend une carte de 64 GB. Convenez du stockage et des accessoires fournis pour une commande en volume ou OEM. Les estimations de durée de stockage dépendent du débit binaire et sont distinctes de l'autonomie.

La compatibilité des stations d'accueil et des logiciels pour ordinateur reste propre à chaque configuration. Demandez les justificatifs de protection propres au modèle si nécessaire.

Le Wi-Fi est pris en charge. La bande de fréquence, l'application et les modes sans fil nécessitent une confirmation de configuration. Le poids et les dimensions reflètent les dernières caractéristiques fournies par le propriétaire.