

DS02A

Док-станция Linux с веб-управлением доказательствами

Восьмислотовая док-станция Linux с автоматическим сбором доказательств, браузерным доступом и интеграцией локального или сетевого хранения.



Вид товара

Автоматический сбор записей

Заряжайте совместимые установленные камеры одновременно со сбором записанных файлов.

Просмотр через браузер

Используйте встроенный веб-процесс доказательств для доступа к собранным записям и управления ими.

Выберите интеграцию хранилища

Настройте HDD 3.5 дюйма или сетевое хранение с NAS, FTP либо SMB.

8 СЛОТОВ

Физические места камер

Linux

Встроенная система

Веб-доступ

Управление доказательствами

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Технические характеристики

Система и работа с доказательствами

Физические слоты камер	8 мест одновременной зарядки и сбора данных
Операционная система	Linux; дистрибутив и версию уточнить
Сбор	Автоматический сбор записей и загрузка файлов
Интерфейс доказательств	Встроенное управление через браузер
Локальный экран	OLED; диагональ не подтверждена
Назначение идентификатора	RFID/NFC как опция; интеграцию уточнить

Хранение и связь

Локальное хранение	HDD 3.5 дюйма; установленную ёмкость уточнить
Сетевое хранилище	NAS / FTP / SMB; требуется настройка внедрения
Интерфейсы	2 x USB 2.0; RJ45
Беспроводная связь	Wi-Fi 5 GHz; Bluetooth; версии не подтверждены

Питание и физические характеристики

Выход порта	5 В; до 2 А на порт, зависит от устройства
Максимальная входная мощность	100 Вт
Размеры	400 x 240 x 110 mm
Масса нетто	5 kg
Комплект кабелей	1 USB-кабель данных для ПК; 1 кабель питания

Примечания к конфигурации

Восемь слотов являются физическими; для большого парка устройств нужна согласованная архитектура системы.

Уточните ёмкость HDD, сетевое хранилище и дополнительную интеграцию RFID/NFC.

Уточните прошивку камеры, разъём и сборку веб-ПО для DS02A.