

DS12

Станция сбора доказательств с сенсорным экраном

Станция с сенсорным экраном семь дюймов, восемью портами камер в справочной конфигурации, съёмным HDD и встроенным компьютером.



Использование локального сенсорного интерфейса

Сенсорный TFT LCD-экран семь дюймов предоставляет интерфейс станции.

Раздельные накопители

Съёмный HDD 3.5 дюйма работает со встроенным SSD; ёмкости зависят от выбранной сборки.

Сбор на станции

Заряжайте совместимые камеры и собирайте файлы с помощью настроенной встроенной системы.

Вид товара

8 портов

Справочная конфигурация

7 дюймов

Сенсорный TFT LCD-экран

Съёмный HDD

Накопитель 3.5 дюйма

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Технические характеристики

Справочные система и хранение

Подключения камер	8 в справочной конфигурации; уточните поставляемые порты
Экран	Сенсорный TFT LCD-экран 7 дюймов
Системная платформа	Windows; установленный выпуск уточнить
Процессор	Справочная конфигурация i3; точный процессор уточнить
Память	Справочная конфигурация 2 GB
Хранение записей	Съёмный HDD 3.5 дюйма; варианты 1 / 2 / 4 / 6 TB в зависимости от сборки
Системное хранилище	Встроенный SSD; ёмкость не подтверждена

Справочные интерфейсы и питание

Внешние интерфейсы	1 x RJ45; 2 x USB 3.0 в справочной сборке
Поддержка USB	USB 2.0 / USB 3.0; требуется подбор камеры и посадочного места
Ток порта	До 2 A на порт
Максимальная входная мощность	Справочная конфигурация 220 Вт
Варианты сетевого питания	100-120 В AC, 2 A; опционально 200-240 В AC, 1.2 A; уточните вариант
Защита выхода	Защита от перенапряжения и импульсного тока

Корпус и комплект

Конструкция	Металлический корпус
Размеры	510 x 310 x 130 мм
Масса нетто	8 кг
Комплект	1 кабель питания; 1 руководство пользователя

Примечания к конфигурации

DS12 имеет восемь портов в справочной конфигурации; уточните поставляемую конфигурацию камер и посадочных мест.
Уточните процессор, ёмкости HDD/SSD, выпуск Windows и ПО сбора как единую сборку.
Уточните интерфейсы и вариант сетевого питания; указанные диапазоны напряжения относятся к разным конфигурациям.