

S1

Bodycam

Ein 1080p-Recorder mit 2-Zoll-LCD, sechs Infrarotleuchten und herausnehmbarem TF-Kartensteckplatz.



Produktansicht

Herausnehmbarer Speicher

Verwenden Sie eine externe TF-Karte mit einer Kapazität bis zu 128 GB.

Display und Infrarotbeleuchtung

Ein 2-Zoll-LCD ergänzt sechs Infrarotleuchten und eine SOS-Anzeige.

Video, Fotos und Audio

Zeichnen Sie AVI-Videos auf, nehmen Sie JPEG-Bilder auf und speichern Sie WAV-Audio.

1080p

Videoaufzeichnung

2-Zoll-LCD

Integriertes Display

Bis zu 128 GB

Externe TF-Karte

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](mailto:info@spikecam.com)

[Anruf +86 13798434740](tel:+8613798434740)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Technische Daten

Aufzeichnung und Fotografie

Videomodi	1080p / 720p
Videoformat	AVI
Horizontaler Blickwinkel	Mindestens 120 Grad
Fotoausgabe	Bis zu 48 MP; 8320 x 5760 Pixel
Fotoformat	JPEG
Audioformat	WAV

Display, Beleuchtung und Schnittstellen

Display	2-Zoll-LCD
Infrarotbeleuchtung	Sechs Infrarot-LEDs
SOS-Anzeige	SOS-LED
Datenanschluss	Mini 5P USB
Speicher	Externe TF-Karte; bis zu 128 GB
Mitgelieferter Speicher	Keine Karte in der Standardkonfiguration

Stromversorgung und physische Spezifikationen

Akku	1800 mAh; fest eingebaut
Vollständige Ladezeit	Etwa 3 Stunden
Abmessungen	76 x 54 x 26.5 mm
Betriebstemperatur	-25 bis +65 C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Unter 95%

Konfigurationshinweise

Eine TF-Karte ist erforderlich; die S1-Standardkonfiguration enthält keine Speicherkarte.

48 MP bezeichnet die JPEG-Ausgabe, keine verifizierte native Sensorauflösung.

Bestätigen Sie Docking, Host-Software und mitgeliefertes Zubehör der S1 für das ausgewählte Gerät.