

S3

4K-Bodycam

Lokale 4K-Aufzeichnung, Audio mit zwei Mikrofonen und Wiedergabe auf der Kamera für einen unkomplizierten Aufnahmealltag.



Produktansicht

Den Moment erfassen

Zeichnen Sie lokal in 4K bei 30 fps mit einer großen Front-Aufnahmetaste und einem 160-Grad-Sichtfeld auf.

Auf der Kamera sichten

Das 2-Zoll-IPS-Display unterstützt Wiedergabe vor der Übertragung von Aufnahmen über USB-C.

Sprache und Details erfassen

Zwei MEMS-Mikrofone unterstützen die Rauschunterdrückung. Weiße LEDs liefern sichtbares Licht; diese Version hat keine Infrarot-Nachtsicht.

4K / 30 fps

Lokale Aufzeichnung

160 Grad

Sichtfeld

2-Zoll-IPS

Wiedergabe auf der Kamera

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Technische Daten

Aufzeichnung und Wiedergabe

Lokales Video	4K bei 30 fps
Sensor	8 MP CMOS
Sichtfeld	160 Grad
Audio	Zwei MEMS-Mikrofone; Rauschunterdrückung; synchronisiertes Audio und Video
Display	2-Zoll-IPS-Display; Wiedergabe auf der Kamera
Aufnahmesteuerung	Große Front-Videotaste; separate Audio- und Fototasten

Speicher, Stromversorgung und Beleuchtung

Speicher	microSD bis zu 512 GB; mitgelieferte Karte abhängig vom Paket
Aufzeichnungsdauer	Bis zu 8 Stunden; etwa 7 Stunden bei 4K mit eingeschaltetem LCD. Die tatsächliche Dauer variiert je nach Einstellungen und Nutzung.
Unterstützung bei wenig Licht	10 weiße LEDs; sichtbare Beleuchtung
Infrarot-Nachtsicht	In dieser S3-Konfiguration nicht enthalten
Verbindung	USB-C; OTG
Wi-Fi	Nicht unterstützt

Physische Details und mitgelieferte Ausstattung

Dicke	23 mm
Gewicht	Etwa 110 g
Schutz	IP65-Spritzwasserschutz; nicht zum Eintauchen geeignet
Befestigung	360-Grad-Drehclip und Magnetclip
Abgebildeter Lieferumfang	Drehclip, Magnetclip, USB-C-Kabel, Netzladegerät, TF-Kartenleser und Handbuch; gelieferten Umfang bestätigen
Abmessungen	86 x 56 x 23 mm

Konfigurationshinweise

Dieses Datenblatt folgt der vom Inhaber freigegebenen S3-A+-Konfiguration.
Frühere S3-Versionen unterscheiden sich. Stimmen Sie Firmware und Zubehör auf die Hardware-Revision ab.