

# S4

## Ursprüngliche Wi-Fi- / GPS-Bodycam

Die ursprüngliche SPIKECAM S4: ein Wi-Fi/GPS-Recorder ohne Display mit großer Front-Aufnahmetaste und gesteuertem Dateizugriff.



Produktansicht

### Auf die Aufzeichnung ausgerichtete Bedienelemente

Eine große Fronttaste und physische Foto-/Funktionstasten ermöglichen die Bedienung ohne Display.

### Nach der Aufnahme sichten

Wi-Fi-Wiedergabe und aufgezeichnete GPS-Daten unterstützen eine spätere Sichtung mit passender App und Software.

### Zugriff auf Aufnahmen steuern

Passwortgeschützter Dateizugriff ist Bestandteil des dokumentierten Windows-Übertragungsablaufs.

**1296p / 30 fps**

Lokale Aufzeichnung

**Wi-Fi + GPS**

Ursprüngliche S4-Version

**3000 mAh**

Fest eingebauter Akku

### PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

**SPIKECAM LIMITED**

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

**Peter Pen**

[info@spikecam.com](mailto:info@spikecam.com)

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

[spikecam.com](https://spikecam.com)

# Technische Daten

## Modellidentität und Aufzeichnung

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                        | Ursprüngliches SPIKECAM S4 Wi-Fi/GPS-Modell; von S4 4G und S4B zu unterscheiden |
| Videoauflösungen                | 1728 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 848 x 480, jeweils bei 30 fps          |
| Videoformat                     | MP4                                                                             |
| Sichtfeld                       | 140 Grad                                                                        |
| Sensor                          | 4 MP-Sensor, wie für diese ursprüngliche S4 beschrieben                         |
| Fotoausgabe                     | JPEG; 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 16 / 21 / 32 MP                                     |
| Fotos während der Videoaufnahme | Standbildaufnahme während der Videoaufzeichnung                                 |
| Aufnahmeoptionen                | Voraufzeichnung, Nachaufzeichnung und Bewegungserkennung                        |
| Wasserzeichen                   | Benutzer-ID, Datum und Uhrzeit                                                  |

## Hardware, Konnektivität und Bedienelemente

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                        | Kein integriertes Display                                                                                                |
| Drahtlos / Positionsbestimmung | Wi-Fi und GPS                                                                                                            |
| Mobile Wiedergabe              | Roadcam-App in der ursprünglichen Dokumentation genannt; aktuelle App-/Betriebssystemunterstützung muss bestätigt werden |
| Desktop-Workflow               | Windows-basierte Software zur Passwortentsperrung                                                                        |
| Akku                           | Fest eingebauter 3000 mAh-Lithiumakku                                                                                    |
| Akkuanzeige                    | Vierstufige blaue LED-Anzeige                                                                                            |
| Infrarot                       | 2 x 850 nm-IR-LEDs; automatische Steuerung unterstützt                                                                   |
| Statusrückmeldung              | Vibration, Lautsprecher und LED-Anzeigen                                                                                 |
| Lautloser Betrieb              | Der Tarnmodus kann LED-Anzeigen und Töne ausschalten                                                                     |
| Aufnahmesteuerung              | Große Fronttaste; gemäß Dokumentation zweimal drücken zum Stoppen der Aufnahme                                           |

# Technische Daten

## Lieferumfang und Projektkonfiguration

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgeführter Lieferumfang | Kamera, langer Krokodilclip, Ladeschale, USB-Kabel, Netzstecker und Handbuch; aktuellen Paketinhalt bestätigen |
| Firmware / Zubehör        | Auf ursprüngliche S4-Hardware abstimmen; keine Dateien für S4 4G oder S4B verwenden                            |

### Konfigurationshinweise

Dieses Dokument behandelt die ursprüngliche S4, nicht die neuere Plattform S4 4G.

Bestätigen Sie vor der Bestellung aktuelle Software, mitgelieferten Speicher und Schutz gegen Umwelteinflüsse.