

S1

Носимая камера

Регистратор 1080р с LCD 2 дюйма, шестью инфракрасными светодиодами и слотом съёмной TF-карты.



Вид товара

Съёмный накопитель

Используйте внешнюю TF-карту объёмом до 128 GB.

Экран и ИК-подсветка

LCD 2 дюйма дополнен шестью инфракрасными светодиодами и индикатором SOS.

Видео, фото и звук

Записывайте видео AVI, делайте снимки JPEG и сохраняйте звук WAV.

1080p

Видеозапись

LCD 2 дюйма

Встроенный экран

До 128 GB

Внешняя TF-карта

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)[Вызов +86 13798434740](#)**SPIKECAM LIMITED**spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Peninfo@spikecam.com[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Технические характеристики

Запись и фотографирование

Видеорежимы	1080p / 720p
Формат видео	AVI
Горизонтальный обзор	Не менее 120 градусов
Выходное фото	До 48 MP; 8320 x 5760 пикселей
Формат фото	JPEG
Формат звука	WAV

Экран, освещение и интерфейсы

Экран	LCD 2 дюйма
Инфракрасное освещение	Шесть инфракрасных светодиодов
Индикатор SOS	Светодиод SOS
Разъём данных	Mini 5P USB
Хранение	Внешняя TF-карта; до 128 GB
Память в поставке	В стандартной конфигурации карта отсутствует

Питание и физические параметры

Аккумулятор	1800 мА·ч; встроенный
Время полной зарядки	Примерно 3 часа
Размеры	76 x 54 x 26.5 мм
Рабочая температура	от -25 до +65 C
Рабочая влажность	Ниже 95%

Примечания к конфигурации

Требуется TF-карта; стандартная конфигурация S1 не включает карту памяти.
48 MP обозначает выходной JPEG, а не подтверждённое собственное разрешение сенсора.
Уточните док-станцию S1, ПО компьютера и комплектные аксессуары выбранного устройства.